

Náhrada jističe BA511*33, BA51*33

BA511 - 33-50

BA511 **G33-50**

BA51 - 33-50

BA51 **G33-50**

04

04

04

04



Základní část typového označení jističe

Charakteristika vedení „-“:

$I_n = 12,5 \text{ A}$ => BC160NT305-16-D
 $I_n = 16 \text{ A} - 32 \text{ A}$ => BC160NT305-...-D ¹⁾
 $I_n = 40 \text{ A} - 160 \text{ A}$ => BC160NT305-...-L ¹⁾

Charakteristika motorová „G“:

$I_n = 12,5 \text{ A}$ => BC160NT305-16-M
 $I_n = 16 \text{ A} - 100 \text{ A}$ => BC160NT305-...-M ¹⁾
 $I_n = 125 \text{ A}, 160 \text{ A}$ => BD250NE305 +
SE-BD-0160-MTV8

¹⁾ doplňte jmenovitý proud původního jističe



Příslušenství

04 – 2x spínač => 2x PS-BC-0010

06 – 4x spínač => 4x PS-BC-0010

10 – podpětová spoušť => SP-BC-X...

**14 – podpětová spoušť
2x spínač** => SP-BC-X...
=> 2x PS-BC-0010

20 – napětová spoušť => SV-BC-X...

**24 – napětová spoušť
2x spínač** => SV-BC-X...
=> 2x PS-BC-0010

U napětových a podpětových spouští za znaky „X...“ doplňte pracovní napětí X024, X110, X230, například **SV-BC-X230**.

Příklad

BA511-33-5024, $I_n = 100 \text{ A}$, $U = 230 \text{ V a.c.}$


=> BC160NT305-100-L
=> SV-BC-X230
=> 2x PS-BC-0010

Další pomoc pro převod jističů BA...

Pro komplexní převod jističů BA máte k dispozici:

- program Konfigurátor Modeion
- aktuální katalog: Kompaktní jističe
- e-mail: jistice@oez.cz
- telefon: **+420 462 672 191**

VÝBĚR JISTIČŮ PRO MNOHO RŮZNÝCH ELEKTROINSTALACÍ MŮŽE BÝT RYCHLEJŠÍ NEŽ JEDNO CVAKNUTÍ ...



Modeion

Vybrat si z nabídky Modeion je otázkou okamžiku. Tuto ucelenou řadu od OEZ totiž tvoří jističe vhodné pro jakoukoli elektroinstalaci. Jejich moderní konstrukce a výměnné elektronické nadproudové spouště jsou zárukou vaší dobré volby i profesionálně provedené práce. Až budete vybírat příště, nemusíte dlouho váhat – garantujeme vám, že mezi jističi Modeion je vždy ten pravý!

www.oez.cz

OEZ[®]