

PODMÍNKY PRO POUŽITÍ POJISTKOVÝCH VLOŽEK V POJISTKOVÝCH ODPÍNAČÍCH

Použití nožových pojistkových vložek P51V06 v odpínačích FH2

Pojistková vložka	průřez Cu vodiče [mm ²]	Redukovaný jmenovitý proud [A]
P51V06 250A	120	220
	185	240
	240	250
	2x185	250
P51V06 315A	120	250
	185	280
	240	300
	2x185	315
P51V06 350A	120	270
	185	300
	240	320
	2x185	350
P51V06 400A	185	330
	240	350
	2x185	390
P51V06 450A	185	340
	240	375
	2x185	410
P51V06 500	185	370
	240	400
	2x185	450
P51V06 550A	185	390
	240	420
	2x185	470
P51V06 630A	185	420
	240	450
	2x185	500

Použití nožových pojistkových vložek P51V06 v odpínačích FH3

Pojistková vložka	průřez Cu vodiče [mm ²]	Redukovaný jmenovitý proud [A]
P51V06 250A	120	230
	185	250
	240	250
	2x185	250
P51V06 315A	120	260
	185	300
	240	315
	2x185	315
P51V06 350A	120	280
	185	320
	240	340
	2x185	350
P51V06 400	120	300
	185	360
	240	375
	2x185	400
P51V06 450A	185	370
	240	400
	2x185	440
P51V06 500	185	410
	240	420
	2x185	480
P51V06 550A	185	420
	240	440
	2x185	500
P51V06 630A	185	450
	240	470
	2x185	540